Износостойкость и частотные характеристики						
Исполнение	Режим коммутации		Род тока	Нагрузка	Частота срабатываний, Гц	Число коммутационных циклов
	Ток, А	Напряжение, В				
РС4.529.029-00.01(02)	0,1÷2	6÷30	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,1÷0,3	6÷250	Постоянный	Активная	5	$1,5\cdot10^5$
	0,05÷1	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	1	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-03.01(02)	0,1÷2	6÷30	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,1÷0,3	6÷250	Постоянный	Активная	5	$1,5\cdot10^5$
	0,05÷1	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	1	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-04.01(02)	0,1÷2	6÷30	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,1÷0,3	6÷250	Постоянный	Активная	5	$1,5\cdot10^5$
	0,05÷1	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	1	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-05.01(02)	0,1÷2	6÷30	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,1÷0,3	6÷250	Постоянный	Активная	5	$1,5\cdot10^5$
	0,05÷1	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	1	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-07.01(02)	0,1÷2	6÷30	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,1÷0,3	6÷250	Постоянный	Активная	5	$1,5\cdot10^5$
	0,05÷1	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	1	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-08.01(02)	0,1÷2	6÷30	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,1÷0,3	6÷250	Постоянный	Активная	5	$1,5\cdot10^5$
	0,05÷1	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	1	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-10.01(02)	0,1÷2	6÷30	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,1÷0,3	6÷250	Постоянный	Активная	5	$1,5\cdot10^5$
	0,05÷1	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	1	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-15.01(02)	0,1÷2	6÷30	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,1÷0,3	6÷250	Постоянный	Активная	5	$1,5\cdot10^5$
	0,05÷1	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	1	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-01.01(02)	0,1÷0,8	6÷30	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^5$
	0,05÷0,5	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	3	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-02.01(02)	0,1÷0,8	6÷30	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^5$
	0,05÷0,5	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	3	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-06.01(02)	0,1÷0,8	6÷30	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^5$
	0,05÷0,5	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	3	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-16.01(02)	0,1÷0,8	6÷30	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^5$
	0,05÷0,5	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	3	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-17.01(02)	0,1÷0,8	6÷30	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^5$
	0,05÷0,5	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	3	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-18.01(02)	0,1÷0,8	6÷30	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^5$
	0,05÷0,5	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	3	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-19.01(02)	0,1÷0,8	6÷30	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^5$
	0,05÷0,5	6÷30	Постоянный	Индуктивная t≤15 мс	3	$5\cdot10^3$
	0,2÷0,5	6÷115	Переменный	Активная	5	$1\cdot10^5$
РС4.529.029-09.01(02)	$5\cdot10^{-6}$÷0,001	0,05÷2	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,01	2÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,01÷0,1	6÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,05	1÷60	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^4$
РС4.529.029-11.01(02)	$5\cdot10^{-6}$÷0,001	0,05÷2	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,01	2÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,01÷0,1	6÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,05	1÷60	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^4$
РС4.529.029-12.01(02)	$5\cdot10^{-6}$÷0,001	0,05÷2	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,01	2÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,01÷0,1	6÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,05	1÷60	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^4$
РС4.529.029-13.01(02)	$5\cdot10^{-6}$÷0,001	0,05÷2	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,01	2÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,01÷0,1	6÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,05	1÷60	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^4$
РС4.529.029-14.01(02)	$5\cdot10^{-6}$÷0,001	0,05÷2	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,01	2÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,01÷0,1	6÷34	Постоянный	Активная	5	$1\cdot10^5$
	0,001÷0,05	1÷60	Постоянный	Активная	5	$5\cdot10^4$